

ОКТАВА

жук



Радиосистема предназначена для дистанционной беспроводной передачи голоса на аппаратуру записи голоса, смартфоны, видеокамеры и профессиональные фотоаппараты.

Радиосистема может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 10 °C до плюс 45 °C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °C (ГОСТ 15150-69 климатическое исполнение О4).



Радиус приема
до 300 м



Звук без
компрессирования



Совместимость
с iOS и Android



До 18 часов
работы



Высокочувствительный
всенаправленный
микрофон



3 уровня регулировки
усиления



Диапазон частот
от 80 Гц до 20 000 Гц



Стриминг аудио
без потерь

Комплектация

- Передатчик 1 или 2 шт
- Зарядный кейс 1 или 2 шт
- Приемник
- Кабель Type-C - Type-C
- Кабель USB - Type-C
- Кабель Jack 3,5-Jack 3,5
- Переходник Type-C - Lightning
- Ветрозащита 1 или 2 шт



Технические характеристики

Передатчик

Соотношение сигнал / шум	94 дБ
Максимальное звуковое давление	117 дБ
Чувствительность микрофона	-42 дБ
Направленность микрофона	круг
Низкая задержка аудио	<12мс
Регулировка усиления (3 уровня)	0, 6 и 12 дБ
Тип батареи	полимерный литий-ионный аккумулятор
Емкость батареи	100 мАч
Время заряда батареи	1,5 часа
Время работы от батареи	6 часов
Диапазон рабочих температур	-10 до +45 градусов
Размер передатчика	31x31x12,5 мм
Вес	11,5 гр

Приемник

Тип цифровой модуляции	GFSK
Радиочастота приема	2,4 ГГц
Аудиовыход	цифровой разъем Type-C аналоговый разъем Jack 3,5
Радиус приема сигнала (прямая видимость)	300 м
Размеры	48,9x30,95x8,32 мм
Вес	8,5 гр
Зарядный кейс	
Время заряда кейса	3 часа
Тип батареи	полимерный литий-ионный аккумулятор
Емкость батареи	300 мАч
Количество полных зарядов передатчика	2
Размеры	51x51x32 мм
Вес	50 гр

