







SPECIFICATIONS

Название модели	B850 GAMING PLUS WIFI
Поддержка	Поддержка процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
процессоров	для десктопов
Сокет	AM5
процессора	
Чипсет	B850
Слоты	1 x PCle 5.0 x16 слот,
расширения	1 x PCle 4.0 x16 слот,
	2 x PCle 3.0 x1 слота
Дисплейный	Поддержка 4K@60Гц по стандарту DisplayPort 1.2 HBR
интерфейс	- требуется графический процессор
Поддержка	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8200+ MT/s (OC)
памяти	
Накопители	1 x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот,
	1 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот,
	1 x M.2 Gen4 x2 32Гбит/с слот,
	4x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	3 x USB 10Гбит/с (1 Type-A + 2 Type-C),
	6 x USB 5Гбит/с (5 Туре-A + 1 Туре-С)
	8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 5Гбит/с LAN
WIFI / BT	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio c Audio Boost

FEATURES



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



Благодаря использованию нового частотного канала 320 МГц, максимальная скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 достигает 5,8 Гбит/с - в 2,4 раза выше, чем с Wi-Fi 6/6E!



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



Triple M.2 Connectors

Onboard 3x M.2 connectors with one PCIe 5.0 solution, strengthened by M.2 Shield Frozr.

CONNECTIONS



- 1. Кнопка Clear CMOS
- 3. USB 2.0
- 5. Wi-Fi / Bluetooth
- 7. кнопка Flash BIOS
- 9. USB 10Гбит/с (Type-C)
- 11. USB 5Гбит/с (Type-A)
- 2. USB 10Гбит/c (Type-A)
- 4. 5G LAN
- 6. Audio разъемы
- 8. DisplayPort
- 10. USB 10Гбит/с (Туре-С)
- 12. S/PDIF-OUT